GOSSEN METRAWATT

A3-16 / A3-32 / A3-63

Adaptadores trifásicos

3-349-232-27
5/7.15

1 Aplicaciones

Los adaptadores trifásicos A3-16, A3-32 y A3-63 sirven para conectar, sin problemática alguna, aparatos de prueba en las bases de enchufe CEE de 5 polos. Estas tres ejecuciones se diferencian solamente por el tamaño de la clavija y que corresponden a las respectivas bases de enchufe CEE con las corrientes nominales de 16 A, 32 A y 63 A.
Categoría de medida: CAT IV 600 V

2 Medidas y recomendaciones de seguridad

Es indispensable se observen las siguientes reglas de seguridad. La no observancia de las mismas conduce automáticamente a la pérdida de toda responsabilidad y garantía.

- Estos adaptadores trifásicos deberán utilizarse solamente para la conexión de aparatos de medida y prueba, con el fin de comprobar las protecciones en instalaciones eléctricas.
- Es inadmisible conectar a la red, a través de estos adaptadores trifásicos, cualquier otro tipo de receptor o aparato eléctrico.
- La tensión nominal máxima admisible es de 230/400 V.
- Evitar cualquier esfuerzo mecánico inadecuado a los adaptadores, p. ej. como escalón de apoyo cuando están enchufados.
- Estos adaptadores no deben ser abiertos.

3 Prueba de protecciones en las bases de enchufe trifásicas CEE de 5 polos

⇨ Enchufar el adaptador en la base de enchufe trifásica CEE de la instalación a probar.
Con ello y a través de dicho adaptador en sus tomas (hembrillas), protegidas contra contacto, quedarán accesibles las tres fases, el neutro y la tierra de la red trifásica.

Negro	=	Fases L1, L2, L3
Azul	=	Neutro N
Amarillo-verde	=	Toma de tierra PE

⇨ Conectar el aparato de prueba a las tomas del adaptador protegidas contra contacto. A tal efecto deberá tenerse en cuenta el Manual de instrucciones de su aparato de prueba.

4 Verificación de la sucesión de fases en las bases de enchufe CEE trifásicas de 5 polos

La lámpara verde luce	⇒	Giro de fases a la derecha
La lámpara roja luce	⇒	Giro de fases a la izquierda
Lucen ambas lámparas	⇒	Falta una fase
No luce lámpara alguna	⇒	Faltan dos o tres fases

5 Servicio de reparaciones y repuestos

En caso necesidad rogamos se dirijan a:

GMC-I Messtechnik GmbH
Service-Center
Thomas-Mann-Straße 20
90471 Nürnberg • Alemania
Teléfono +49 911 817718-0
Telefax +49 911 817718-253
E-mail service@gossenmetrawatt.com
www.gmci-service.com

Esta dirección rige solamente en Alemania.
En el extranjero, nuestras filiales y representaciones se hallan a su entera disposición.

Redactado en Alemania • Reservados todos los derechos • Este documento está disponible en formato PDF

GOSSEN METRAWATT

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Alemania

Teléfono +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com